

GSM-BUGG I GRENUTTAG MINI

24/7 AVLYSSNING

RÖSTAKTIVERING

HÖGKVALITATIV KNOWLES- MIKROFON

ARTIKELNUMMER: ST-GREBUGG-MINI



Det är viktigt att SIM-kortet:

- ❖ Inte kommer från operatörerna Tre (3) eller Hallon.
- ❖ Pinkoden till SIM-kortet är avaktiverat
- ❖ SIM-kortet är laddat med pengar och surf

Instruktioner

1. Stoppa in SIM-kortet.
2. Koppla in kabeln i vägguttaget.
3. Vänta i ca 30 sekunder.
4. Tryck på knappen som finns bredvid SIM-kortet (svart liten knapp) i 5 sekunder.
5. Sms:a admin-nummer till buggen: 000#ditt telefonnummer#
till exempel **000#0707166804#**
6. Ring numret till SIM-kortet som sitter i GSM buggen.
7. För att aktivera uppringningsfunktionen, skicka ett SMS innehållandes **333** till buggen.

SMS Kommandon

Ställa in admin-nummer		000#ditt telefonnummer#
Uppringningsfunktionen	333	När volymen överstiger 60dB, kommer enheten att ringa det förinställda admin-numret.
Inaktivera alla funktioner	555	Inaktiverar de inställda funktionerna
Sms-notis vid vibration	666	Buggen skickar ett SMS till admin-numret vid vibration upptäckt
Ringer vid vibration	777	Buggen ringer till admin-numret vid vibration upptäckt
Skicka positionen	999	Buggen sms:ar sin position
Fabriksåterställning	1122	Alla inställningar fabrik återställs
Starta om enheten	SYSRST#	Startar om enheten
LED ON/OFF	LED#on LED#off	Sätter på LED-dioden Stänger av LED-dioden

